

PX8000 400V 50HZ #AVR

UN NUOVO CONCETTO PROFESSIONALE



La gamma PX rappresenta una delle ultime novità PRAMAC. Compatti, efficienti e facili da usare, i generatori PX sono perfetti per tutte le vostre applicazioni semi-professionali.

Erogazione

Frequenza	Hz	50
Tensione	V	400
Fattore di potenza	cos ϕ	0.8
Fasi		3

Potenza

Potenza nominale massima LTP	kVA	6.0
Potenza nominale massima LTP	kW	4.8
Potenza nominale in servizio continuo COP	kVA	5.0
Potenza nominale in servizio continuo COP	kW	4.0

Potenza monofase

Potenza nominale massima monofase LTP	kVA	2.0
Potenza nominale in servizio continuo monofase COP	kVA	1.5

Definizione della potenza (Standard ISO8528 1:2005)

Motore

Marca Motore	PRAMAC	
Modello	SR190F	
Sistema di raffreddamento	Aria	
Cilindrata	cm ³	420
Aspirazione	Naturale	
Numero giri motore	rpm	3000
Regolatore di velocità	Meccanico	
Carburante	Benzina	
Capacità carter olio	l	1.1
Sistema di avviamento	Elettrico	

Alternatore

Classe	F	
Protezione IP	23/44	
Poli	2	
Frequenza	Hz	50
Sistema di regolazione della tensione	AVR	

Dimensioni e peso

Lunghezza	(L) mm	727
Larghezza	(W) mm	515
Altezza	(H) mm	670
Peso (a secco)	Kg	97
Capacità serbatoio carburante	l	27

Autonomia

Consumo carburante @ 75% PRP	l/h	2.06
Consumo carburante @ 100% PRP	l/h	2.75
Autonomia @ 75% PRP	h	13.11
Autonomia @ 100% PRP	h	9.82

Rumore

Potenza acustica (LWA)	dBA	97
Pressione acustica a 7 m	dB(A)	69



PANNELLO DI CONTROLLO

Pannello integrato e connesso al gruppo elettrogeno completo di:

Comandi:

- Chiave di avviamento: OFF -ON -START

Strumentazione:

- Voltmetro.
- Amperometro
- Frequenzimetro
- Indicatore livello carburante

Protezioni:

- Protezione termica
- Oil Guard (bassa pressione olio).

PRESE

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1

